

HP Color LaserJet Enterprise M577 MFP-serien



Ytelse uten like. Dypeste sikkerhet.

Ideell for store og mellomstore bedrifter som trenger en sikker, svært produktiv og energieffektiv farge-MFP.



Høyhastighetsytelse møter energieffektivitet

- Ikke vent på dokumenter. Skriv ut den første siden på så lite som 9 sekunder fra energieffektiv hvilemodus.¹
- Kom deg kjapt gjennom jobber. Skriv ut to sider like raskt – som én – opptil 38 bmp² – og skann begge sider av arket samtidig.
- Denne MFP-en bruker også svært lite strøm, takket være innovativ design og tonerteknologi.³
- Velg maksimal kapasitet på opptil 2300 ark.⁴ Skriv ut opptil 59 sider per minutt på A5.²

Uovertruffen sikkerhet og administrasjon for skriverparken

- Innebygde funksjoner oppdager sikkerhetstrusler og reparerer multifunksjonsskriveren (MFP), og beskytter den fra oppstart til avslutning.⁵
- Beskytt sensitive data som er lagret på MFP-enheten og i overføring ved hjelp av innebygde sikkerhetsfunksjoner og 256-bit kryptering.⁵
- Beskytt sensitive data med innebygde og valgfrie HP JetAdvantage-sikkerhetsløsninger.⁶
- Sentraliser kontrollen over utskriftsmiljøet med HP Web Jetadmin – og få bedre forretningseffektivitet.⁷

Mer. Sider, ytelse og beskyttelse.

- Imponer med ledende fargekvalitet fra HP. Få utskrift uten like til å dekke behovene på kontoret.
- Få flere sider med hver originale HP-tonerkassett med JetIntelligence og høykapasitetskassetter.^{8,9}
- Påse at du får den autentiske HP-kvaliteten du har betalt for, med teknologi som autentiserer kassettenes og forhindrer svindel.
- Skriv ut med en gang, med forhåndsinstallerte tonerkassetter. Bytt dem ut med kassetter med automatisk fjerning av forsegling.

Hold kontakten med sikre alternativer for mobil utskrift

- Bruk valgfri trådløst direkte-utskrift med 128-biters kryptering fra mobile enheter – uten nettverk.¹⁰
- Legg til mulighet til å skrive ut til skriveren med en berøring på din NFC-aktiverte enhet – uten behov for nettverk.¹¹
- Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett – konfigurasjoner eller apper er vanligvis ikke nødvendig.¹²
- Få tilgang til, skriv ut og del ressurser enkelt med Ethernet og valgfritt trådløst nettverk.¹³



Color touchscreen



Color laser technology



Lock



Less energy

Produktomvisning

Bilde av HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c:

1. Intuitiv 20,3 cm fargeberørings skjerm som vippes opp for enklere visning
2. Praktisk stifteenhet
3. Uttrekkbart tastatur for enkel og nøyaktig datainnlegging
4. Praktisk av/på-knapp på fronten
5. Høyre deksel (tilgang til utskriftsbane)
6. 100-arks universalskuff
7. 550-arks papirskuff 2
8. 100-arks ADM med tosidig skanning i én passering
9. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjeparts enheter)
10. USB-port med enkel tilgang for direkte lagring og utskrift
11. 250-arks utskuff
12. Frontdeksel (Tilgang til HP JetIntelligence-tonerkassetter)
13. Innebygd automatisk tosidig utskrift
14. 1,75 GB standard internminne (kan utvides til 2,5 GB) og en 1,2 GHz prosessor
15. HP sikker harddisk med høy ytelse
16. Faksport
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver
18. Feste for valgfri tyverisikring av kabeltypen
19. Hi-Speed USB 2.0-port (for tilkobling av tredjeparts enheter)
20. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport



Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
100-arks universalskuff 1, 550-arks skuff 2	Ja	Ja	Ja
550-arks papirskuff 3, 4 og 5	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
Skrivervakabinett	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
HP sikker harddisk med høy ytelse	Ja	Ja	Ja
100-arks ADM med tosidig skanning i én passering	Ja	Ja	Ja (pluss HP EveryPage)
Faksfunksjon	Tilleggsutstyr	Ja	Ja
Praktisk stifteenhet	Ikke tilgjengelig	Ja	Ja
Avanserte arbeidsflytsfunksjoner, inkludert utskyvbart tastatur	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ja
Trådløs direkte utskrift/NFC touch-to-print	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	CF360A HP 508A svart original LaserJet-tonerkassett 6 000 sider
	CF360X HP 508X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 12 500 sider
	CF361A HP 508A cyan original LaserJet-tonerkassett 5 000 sider
	CF361X HP 508X høykapasitet cyan LaserJet-originaltonerkassett 9500 sider
	CF362A HP 508A gul original LaserJet-tonerkassett 5 000 sider
	CF362X HP 508X høykapasitet gul LaserJet-originaltonerkassett 9500 sider
	CF363A HP 508A magenta original LaserJet-tonerkassett 5 000 sider
	CF363X HP 508X høykapasitet magenta LaserJet-originaltonerkassett 9500 sider
	B5L36A HP Color LaserJet B5L36A 220V fikseringssett
	B5L37A HP Color LaserJet B5L37A toneroppsamlingsenhet
tilbehør	B5L52A HP 200 ADF-valseerstatningssett Omtrent 75 000 sider
	B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness)
	B5L34A HP Color LaserJet 550-arks skuff for medier
	B5L51A HP Color LaserJet-skriverkabinett
	E5K48A HP 1 GB x32 144-pinner (800 MHz) DDR3 SODIMM
	F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør
	Q7432A HP stiftkassettpakke
	A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk overlegg *
	B5L28A HP interne USB-porter
	B5L53A HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 600
Tilkobling	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver
	U8TH7E HP 3-års maskinvarestøtte, med service på stedet neste virkedag og behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP
service og support	U8TH8E HP 4-års maskinvarestøtte neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP
	U8TH9E 5-års maskinvarestøtte service på stedet neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP
	U8TJ0E HP 3-års maskinvarestøtte 4 timer 9x5 med behold defekte medier for LaserJet M577 MFP
	U8TK8PE HP 1-års maskinvarestøtte med ettergaranti og behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP
	U8TK9PE HP 2-års maskinvarestøtte med ettergaranti neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP
	U8TLOPE HP 1-års maskinvaregaranti med ettergaranti 4 timer 9x5 med behold defekte medier for Color LaserJet M577 MFP

* Kun Flow M577c

Tekniske data

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	8,0" (20,3 cm) fargeberøringsskjerm; skjerm med regulerbart vinkel med støtte for bevegelser; opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen)	8,0" (20,3 cm) fargeberøringsskjerm; skjerm med regulerbart vinkel med støtte for bevegelser; opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen)	8,0" (20,3 cm) farge-berøringsskjerm; Skjerm med regulerbart vinkel med støtte for bevegelser; Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen) og integrert tastatur
Utskrift			
Utskriftshastighet ^{1,2}	Opptil 38 spm Svart (A4); Opptil 38 spm Farge (A4); Opptil 38 bpm svart, tosidig (A4) Opptil 59 spm svart-hvitt (liggende, A5); Opptil 6 spm svart-hvitt (stående, A5); Opptil 59 spm farger (liggende, A5); Opptil 6 spm farger (stående, A5)		
Første side ut fra klar ³	Så raskt som 5,6 sek	Så raskt som 5,6 sek	Så raskt som 5,9 sek
Første side ut fra hvilemodus	Så raskt som 8,6 sek	Så raskt som 8,6 sek	Så raskt som 9,1 sek
Utskriftsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi (normal), opptil 1200 x 1200 dpi (fine linjer), HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated		
Utskriftsteknologi	Laser		
Utskriftsområde	Utskriftsmargen: Topp: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; Bunn: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; Venstre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; Høyre: 2 mm absolutt/5 mm forsikret bilde; Maksimalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm		
Utskriftsspråk	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, opprinnelig PDF-utskrift (v1.7)		
Skriver Smart-programvarefunksjoner	Forhåndsvisning; Tosidig utskrift; Skriv ut flere sider per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Vannmerker; Lagre utskriftsjobber; Lett tilgjengelig USB; HP Easy Color		
Månedlig kapasitet ⁴	Opptil 80 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum ⁵ : 2000 til 7500 (Utskrift)		
Dobbelt-sidig utskrift	Automatisk (standard)		
Skrifter og skriftsnitt	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare fonter i HP Postscript Level 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-fonter (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); Ekstra fontløsninger er tilgjengelig via flashminnekort fra tredjepart; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Prosesorhastighet	1,2 GHz		
Tilkobling			
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket; 1 faks	2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket; 1 faks
Støttede nettverksprotokoller	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0		
Trådløst	Valgfri, aktiveres ved kjøp av tilleggsutstyr.		
Harddisk	Standard, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, minimum 320 GB; AES 256-maskinvarekryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsletting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdatabaser, sikker sletting av ATA-disk)		
Minne	Standard: 1,25 GB (skriver), 500 MB (skanner); maksimum ⁶ : 2,0 GB (skriver), 500 MB (skanner)		
Kopiering			
Kopieringshastighet ⁷	Opptil 38 kpm Svart (A4), Opptil 38 kpm Farge (A4)		
Kopieringsinnstillinger	Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); N-opp; N- eller Z-ordning; Innholdsretning; Sortering; Hefte; Jobbygg; Kant-til-kant; Jobblagring ID-kopiering; Bokkopi; A-til-B-kopiering (forskjellige papirstørrelser); Maksimalt antall kopier: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi (skannerglass), 600 x 450 dpi (ADM) Forminsking/forstørring: 25 til 400 %		
Skanning			
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Plan, ADM (tosidig skann i én gjennomkjøring); Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Tosidig ADM-skanning: Ja; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi		
Filformat for skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (.prn, .pcl, .cht)
Skannehastighet ⁸	Opptil 43 spm/43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 spm/38 bpm (farger)	Opptil 43 spm/43 bpm (svart-hvitt), opptil 38 spm/38 bpm (farger)	Opptil 45 spm/64 bpm (svart-hvitt), opptil 45 spm/58 bpm (farger)
Område som kan skannes	Planskanner: minste mediestørrelse: Ingen minimum; største mediestørrelse: 216 x 356 mm Skanneområde (ADM): minste mediestørrelse: 105 x 127 mm; største mediestørrelse: 216 x 356 mm		
Avanserte skannerfunksjoner	Optimaliser tekst/bilde;Bildejusteringer;Jobbygg;Utskriftskvalitet innstilling;Valgbar skanneoppløsning 75 til 600 dpi;Automatisk fargedeteksjon;Kantsletting;Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett	Optimaliser tekst/bilde;Bildejusteringer;Jobbygg;Utskriftskvalitet innstilling;Valgbar skanneoppløsning 75 til 600 dpi;Automatisk fargedeteksjon;Kantsletting;Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett	Optimaliser tekst/bilde; Bildekorrigeringer; Jobbygg; Utskriftskvalitetsinnstilling; Valgbar skanneoppløsning, 75 til 600 dpi; Automatisk fargedeteksjon; Kantsletting; Jobbvarsling; Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett; HP EveryPage; Automatisk papirretning; Innebygd optisk tegngjenkjenning (OCR); Automatisk beskjæring til siden; Automatisk tone
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256		
digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; OCR; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Automatisk toneskalering; Automatisk papirretning; Oppdagelse av flerplukking; Automatisk utretting; Automatisk beskjæring til siden
Anbefalt månedlig skannevolum ⁹	4150 til 6900	4150 til 6900	8350 til 13 900
Faksing	Tilleggsutstyr	Ja, 33,6 kbps	Ja, 33,6 kbps
Papirhåndtering			
papirtyper	Papir (vanlig, tynt, brevpapir, resirkulert, mellomtykt, tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt, ekstra tykt glanset, kartong, glanset kartong), fargetransparent, etiketter, brevhode, konvolutt, fortrykt, hullet, farget, grovt, ugjennomskinnelig film, brukerdefinert		
Papirstørrelse	Tilpasset metrikk: Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: 102 x 148 til 216 x 356 mm Støttet metrikk: Skuff 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, konvolutt (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 297 mm; Valgfrie skuffer 3+: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Egendefinert: 102 x 148 til 216 x 356 mm ADM: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), postkort (JIS), D-postkort (JIS), 10 x 15 cm		
Papirhåndtering	Standard innenhet: 100-arks universalskuff, 550-arks papirskuff 2 Standardutdata: 250-arks utskuff Tillegg/innskuff: 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 3, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier 4, 550-arks papirskuff for utskriftsmedier ADM: Standard, 100 ark		

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M577dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise M577f MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c
produktnummer	B5L46A	B5L47A	B5L54A
Papirkapasitet	magasin 1: Ark (75 g/m² papir): 100; Transparenter, kartong (163 g/m²): 50; Kartong (216 g/m²): 30; Konvolutter: 10 magasin 2: Ark (75 g/m² papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m²); Transparenter: 100 Skuff 3-5: Ark (75 g/m² papir): 550; Etiketter, kartong (163 g/m²); Transparenter: 100 maksimum: Opptil 2300 ark		
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 250 ark, Inntil 10 konvolutter, Opptil 100 ark transparenter maksimum: Opptil 250 ark		
Papirvekt	Skuff 1: 60 til 220 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir); Skuff 2: 60 til 220 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir); Valgfrie skuffer 3+: 60 til 220 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir) ADM: 45 til 199 g/m²		
Kompatible operativsystemer¹⁰	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows 10 alle 32-bit-/ 64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystem som er kompatible med Universal Print Driver (fra HP.com): Windows 10 alle 32-bit-/ 64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit/64-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-skriverdriverne er tilgjengelige fra HP.com og Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS-driverne): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andre operativsystemer: UNIX		
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services); Windows-OS kompatible med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bit/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services); Citrix (på Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3), Citrix (på Windows Server 2008/2008 R2), Citrix XenApp 5.0 (pluss Feature Pack 2 og 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, Citrix (på Windows Server 2012/2012 R2), Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell-servere (www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, NetWare 6.5 /SP8; Novell-klienter (www.novell.com/iprint); Windows 8 (32-biters/64-biters) anbefalt v5.86+, Windows 8.1 anbefalt v5.94+, Windows 7 (32-biters/64-biters) anbefalt v5.82+, Windows Vista (32-biters/64-biters) anbefalt v5.82+		
Mobil utskriftsfunksjon¹¹	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-sertifisert; Google Cloud Print 2.0		
Minimum systemkrav	Windows: Windows 10 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32-bit/64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32-bit/64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional, osv.), CD-ROM/DVD-stasjon eller Internettilkobling, dedikert USB-, nettverks- eller trådløstilkobling, 200 MB ledig harddiskplass, OS-kompatibel maskinvare (for OS-maskinvarekrav se http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internett, USB, 1 GB tilgjengelig harddiskplass, OS-kompatibel maskinvare (for OS-maskinvarekrav kan du gå til http://www.apple.com)		
Inkludert programvare	For Windows OS: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), brukerhåndbøker på Internett; For Mac OS: Velkomstskjermbilde (omdirigerer brukere til HP.com eller OS App Source for LaserJet-programvare)		
Sikkerhetsadministrasjon	Identitetsadministrasjon: Kerberos-godkjenning, LDAP-godkjenning, 1000 bruker-PIN-koder, avanserte tilleggsløsninger for godkjenning fra HP og tredjepart (f.eks. kortlesere, Trusted Platform Module); Nettverk: IPsec/brannmur med sertifikat; Pre-Shared Key; og Kerberos-godkjenning; Støtter WJA-10 IPsec-konfigurasjonstillegget; 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikater; Tilgangskontrolliste; Data: Lagringskryptering, kryptert PDF og e-post (bruker FIPS 140-2 validerte kryptografiske biblioteker), sikker sletting, SSL/TLS (HTTPS), kryptert legitimasjon; Enhet: Sikkerhetslåsespor, deaktivering av USB-port, lomme for integrering av maskinvare for sikkerhetsløsninger; Sikkerhetsadministrasjon: Kompatibel med valgfri HP JetAdvantage Security Manager		
Skriverstyring	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-programvare; HP Proxy Agent-programvare; HP JetAdvantage Security Manager		
Mål og vekt			
Skrivermål (B x D x H) ¹²	Minste: 482 x 504 x 583 mm maksimum: 699 x 504 x 583 mm		
Pakkemål (B x D x H)	755 x 600 x 650 mm		
Skrivervekt ¹³	38,1 kg	38,3 kg	38,6 kg
Pakkevekt	44,4 kg	44,6 kg	45 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C, Fuktighet: 30 til 70 % RF		
Datalagring	Temperatur: 0 til 35°C, Fuktighet: 10 til 90 % RF		
Akustisk¹⁴	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A) (utskrift med 38 spm); Lydtrykk: 51 dB(A) (utskrift med 38 spm)		
Strøm	krav: Nettspenning: 200 til 240 VAC, 50 Hz forbruk ¹⁵ : 592 watt (utskrift), 47,3 watt (klar), 3,48 watt (hvilemodus), 0,08 watt (auto-av/manuelt på), 0,49 watt (auto-av/auto-på/Wake on LAN). Typisk strømforbruk (TEC) ¹⁶ : 1,58 kWt/uke (Energy Star), 1,51 kWt/uke (Blue Angel)		
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi; Instant-on-kopiering		
sertifiseringer	CISPR 22:2008 (internasjonalt) - Klasse A; EN 55022:2010 (EU) - Klasse A; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC; Andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land ENERGY STAR®-sertifisert; Blue Angel; EPEAT® Silver		
Innhold i esken¹⁷	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (6000 sider for svart og 5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning	HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f; Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (6000 sider for svart og 5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning; Faks-kabel	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c Fire forhåndsinstallerte HP LaserJet-tonerkassetter (6000 sider for svart og 5000 sider for farge); Toneroppsamlingsenhet; Dokumentasjon i esken; CD med programvare; Strømledning; Faks-kabel
Erstatningskassetter¹⁸	HP 508A svart LaserJet-tonerkassett (6000 ISO-kapasitet) CF360A; HP 508X svart LaserJet-tonerkassett (12 500 ISO-kapasitet) CF360X; HP 508A cyan LaserJet-tonerkassett (5000 ISO-kapasitet) CF361A; HP 508X cyan LaserJet-tonerkassett (9500 ISO-kapasitet) CF361X; HP 508A gul LaserJet-tonerkassett (5000 ISO-kapasitet) CF362A; HP 508X gul LaserJet-tonerkassett (9500 ISO-kapasitet) CF362X; HP 508A magenta LaserJet-tonerkassett (5000 ISO-kapasitet) CF363A HP 508X magenta LaserJet-tonerkassett (9500 ISO-kapasitet) CF363X		
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.		

Fotnoter

¹ Basert på HPs interne testing av de tre ledende konkurrentenes første side etter hvilemodus, og dupleks- og kopieringshastighet fullført 8/2015. Avhenger av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere. Se <http://www.hp.com/go/ljclaims> for mer informasjon.² Målt med ISO/IEC 24734 og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.³ Basert på HP-tester ved bruk av ENERGY STAR®-programmets metode Typical Electricity Consumption (TEC), eller som rapportert i energystar.gov sammenlignet med de tre beste ledende konkurrentene per 8/2015. Faktiske resultater kan variere. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.⁴ Kjøp av papirskuffer som tillegg er nødvendig for å oppnå maksimal papirkapasitet.⁵ Enkelte funksjoner krever tilleggskjøp. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.⁶ Noen løsninger krever nedlasting eller tilleggskjøp. Lær mer på <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.⁷ Universell tilleggsmodule for enheter tilbys med HP Web Jetadmin 10.3 SR4 og høyere. HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.⁸ Påstanden om flere sider sammenlignet med tidligere kassetter er basert på sammenligning av sideytelse mellom originale HP 507A høykapasitets svarte LaserJet-tonerkassetter og originale HP 508X høykapasitets svarte LaserJet-tonerkassetter. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.⁹ HP 508X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett ikke inkludert; må kjøpes separat.¹⁰ Trådløst direkte-utskrift krever kjøp av ekstra HP JetDirect 3000w NFC / trådløst tilbehør for HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn/f/c. Mobilenheten må være koblet direkte til det trådløse nettverket til en trådløst direkte-kompatibel MFP eller skriver før utskrift. Avhengig av mobilenheten, kan det også være nødvendig med en app eller driver. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet i MFP-enheten eller skriveren. Se <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting> for mer informasjon.¹¹ Touch-to-print-funksjonen krever kjøp av ekstra HP JetDirect 3000w NFC / trådløst direkte-tilbehør for HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn/f/c. Mobilenhet må støtte Near Field Communication (NFC)-aktivert utskrift. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.¹² Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz-operasjoner. Kan også kreve en app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto. Enkelte funksjoner krever kjøp av valgfritt tilbehør. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.¹³ Trådløst nettverk krever kjøp av HP JetDirect 2900nw Print Server. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet, og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

¹ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.² Målt med funksjonstesten ISO 24734, A5 liggende matning. Hastighet kan variere, avhengig av innhold, PC, medieorientering og medietype.³ Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.⁴ Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.⁵ HP anbefaler at antall bildebehandlingssider per måned holdes innenfor det angitte området for optimal enhetsytelse, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid over en utvidet garantiperiode.⁶ Maksimalt minne er med 1 GB DIMM installert. Det maksimale som fastvaren kan bruke er 2 GB, så 250 MB forblir ubrukt i denne konfigurasjonen.⁷ Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.⁸ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.⁹ HP anbefaler at antall skannede sider per måned holdes innenfor den oppgitte kapasiteten for å få optimal enhetsytelse.¹⁰ Ikke alle «kompatible operativsystemer» støttes av programvaren i esken. Fullstendig løsningsprogramvare er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere. Eldre Windows-operativsystemer (Vista og tilsvarende servere) får kun drivere for utskrift og skanning. Windows RT OS for nettbrett (32-bit/64-bit) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS. UNIX-modellskript er tilgjengelig på HP.com (modellskript er skriverdrivere for UNIX-operativsystemer). Linux-systemer bruker programvaren HPLIP som er internt i operativsystemet.¹¹ Trådløs drift er kun kompatibelt med 2,4 GHz-operasjoner. Kan også kreve en app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto. Enkelte funksjoner krever kjøp av valgfritt tilbehør. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.¹² Uten skuff 1 eller Legal-forlengelse trukket ut.¹³ Med skriverkassetter.¹⁴ Testet konfigurasjon: enklitsidig utskrift, A4-papir ved et gjennomsnitt på 38 spm, F-pakke (B5L46A, B5L47A) / z-pakke (B5L54A).¹⁵ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.¹⁶ Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWt).¹⁷ Tonerkassettkapasitet er fastsatt i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Faktisk kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, antall fargesider og andre faktorer.¹⁸ Gjennomsnittlig oppgitt kapasitet for trefargers (C/M/G) og svarte kassetter er basert på ISO/IEC 19798 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig, avhengig av bildene som skrives ut og andre faktorer. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringerne som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-1516NOE, November 2015

